

Codice articolo: 8176-ISA024

Descrizione del prodotto: Pulsante antipanico via radio linea ORO.

Caratteristiche principali: Il pulsante antipanico via radio ORO è un dispositivo per la trasmissione dell'evento di panico compatibile con le centrali serie ORO. Con un solo pulsante ben visibile, permette l'invio alla centrale di un segnale di panico, in caso di difficoltà o di coercizione. All'interno della confezione sono presenti anche due strisce biadesive utili per installarlo, ad esempio, sotto il bancone di vendita di un negozio. In seguito alla pressione, in centrale può avvenire una segnalazione di panico (sirena + SMS) o panico silenzioso (solo SMS), oppure è possibile effettuare una chiamata con messaggio vocale registrato ai numeri con attributo "A" e "K". In generale, è possibile associare al pulsante una delle seguenti funzioni: ronda, elettroserratura, allarme silenzioso, antipanico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

I

- Frequenza di trasmissione: 869,40 ÷ 869,65 MHz (1 canale)
- TDMA: Time Division Multiple Access
- AES: Advanced Encryption Standard
- Portata: fino a 800 m in aria libera
- Alimentazione: pila al litio 3 V CR2450
- Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4:2011-06
- Materiale: ABS + PC
- Colore: bianco + rosso
- Temperatura di esercizio: -10° C ÷ +40° C
- Dimensioni: ϕ 70 x 20 mm (H)
- Peso: 0,5 kg

ACCESSORI DISPONIBILI

- **001515/00261AA** • Pila al Litio Li-MnO₂ 3 V 600 mAh



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



ITALIANA SENSORI
Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252
www.italianasensori.it
info@italianasensori.it

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1